

Teltonika BK4VA

Bezvadu magnētiskais atvēršanas detektors ar 3 papildu ieejām, 868 MHz



Teltonika BK4VA ir bezvadu magnētiskais durvju un logu atvēršanas detektors iekštelpām ar 3 papildu ieejām ārējiem detektoriem; katra ieeja centrālē ir atsevišķa zona. Detektors sazinās ar Teltonika centrāli divvirzienu režīmā līdz 100 m ēkā un darbojas ar CR123A bateriju.

GALVENIE PARAMETRI

- Iebūvēts magnētiskais kontakts (herkons)
- 3 papildu ieejas (NC vai slēgu detektori)
- Divvirzienu radiosakari, 868 MHz, līdz 100 m
- Baterija CR123A, 3 V
- Sabotāžas slēdzis

DETEKTĒŠANA

Detektora tips	bezvadu magnētiskais kontakts iekštelpām
Iebūvētais kontakts	herkons (reed switch)
Papildu ieejas	3 (NC tipa vai slēgu (roller) detektori), katra kā atsevišķa zona
Magnēta attālums	līdz 25 mm (neferomagnētiska virsma); līdz 5 mm (feromagnētiska virsma)

SAZIŅA

Frekvenču josla	868 MHz
Radiosakari	divvirzienu, šifrēti; mainīgais kods (izvēles)
Radiosakaru diapazons	līdz 100 m (ēkā)
Pinga intervāls	20 min vai 1 h
Pārraidītie notikumi	atvēršana un atjaunošana; sabotāža; zema baterija; uzraudzība

BAROŠANA

Baterija	CR123A, 3 V, litija, 1 gab.
----------	-----------------------------

KORPUSS

Izmēri	27 × 23,6 × 75 mm
Pieļaujamais mitrums	līdz 70 %

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas slēdzis	ir (ieslēgts pēc noklusējuma)
-------------------	-------------------------------

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS
----------------	------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderīgās centrāles	P64, S32GM, S32GE, L32
---------------------	------------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/bk4va/bk4va-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja dokumentācija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/bk4va/bk4_setup.pdf