

viSar VSS G01

Bezvadu Wi-Fi āra videokamera ar uzlādējamu akumulatoru un PIR kustības sensoru



viSar VSS G01 ir bezvadu Wi-Fi videokamera ar uzlādējamu akumulatoru mājas drošībai. Kustību uztver PIR sensors 2–10 m attālumā, ieraksti tiek saglabāti MicroSD kartē vai mākoņa krātuvē, un kamerai ir divvirzienu audio. Tiešraide un paziņojumi ir pieejami lietotnē Arenti (iOS, Android).

GALVENIE PARAMETRI

- Bezvadu Wi-Fi 2,4 GHz
- Akumulators: 3–6 mēneši (atkarībā no lietošanas)
- PIR kustības sensors 2–10 m, cilvēka detektēšana
- Divvirzienu audio
- MicroSD līdz 128 GB vai mākoņa krātuve
- Lietotne Arenti (iOS, Android)

DETEKTĒŠANA

Kustības detektēšana	PIR sensors, 2–10 m
PIR jutība	regulējama 10 līmeņos
Cilvēka detektēšana	ir
Paziņojumi	push paziņojumi lietotnē

KAMERA

IR apgaismojums	ir, melnbalts nakts attēls; režīms: automātisks, ieslēgts vai izslēgts
-----------------	--

VIDEO

Video kvalitāte	SD vai HD (izvēle lietotnē)
Ieraksta režīmi	pēc notikuma (10, 20 vai 30 s); manuāls

AUDIO

Audio	divvirzienu audio
-------	-------------------

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, 2–128 GB (FAT32, Class 10 vai augstāka)
Mākoņa krātuve	ir (papildu pakalpojums; glabāšana 3, 7 vai 30 dienas)

TĪKLS

Tīkla saskarne	Wi-Fi 2,4 GHz (WPA3 netiek atbalstīts)
Nepieciešamais augšupielādes ātrums	vismaz 2 Mbit/s
Attālinātā piekļuve	lietotne Arenti (iOS 8 vai jaunāka; Android 4.2 vai jaunāka)
Viedās mājas integrācija	Amazon Echo Show; Google Home

BAROŠANA

Barošana	uzlādējams akumulators
Uzlāde	Micro-USB, 5 V, 1 A
Uzlādes laiks	10 h (no 1 % līdz 100 %)
Akumulatora darbības laiks	3–6 mēneši (līdz 10 notikumiem dienā, ieraksts vidēji 20 s)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprināšana	ar skrūvēm vai 3M līmlenti
--------------	----------------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Privātuma režīms	ir
------------------	----

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/products/ip-video-systems-home-surveillance-video-security/vss-go1-3mp-outdoor-rechargeable-battery-wifi-camera>), dati uz 15.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://www.visarcctv.com/files/pdf/vss-w1-user-manual.pdf>