

Teltonika BP2VA

Bezvadu PIR kustības detektors ar termometru un imunitāti pret dzīvniekiem līdz 25 kg



Teltonika BP2VA ir bezvadu PIR kustības detektors iekštelpām ar iebūvētu digitālo termometru un imunitāti pret mājdzīvniekiem līdz 25 kg. Detektēšanas attālums līdz 15 m, leņķis 95°; ar centrāli tas sazinās divvirzienu režīmā 868 MHz joslā līdz 100 m ēkā un darbojas ar CR123A bateriju.

GALVENIE PARAMETRI

- PIR detektors, līdz 15 m, 95°
- Imunitāte pret dzīvniekiem līdz 25 kg
- Iebūvēts digitālais termometrs
- Divvirzienu radiosakari, 868 MHz, līdz 100 m
- Baterija CR123A, sabotāžas slēdzis

DETEKTĒŠANA

Detektora tips	bezvadu PIR kustības detektors iekštelpām
Detektēšanas attālums	līdz 15 m
Detektēšanas leņķis	95°
Imunitāte pret dzīvniekiem	līdz 25 kg
Temperatūras mērīšana	iebūvēts digitālais termometrs

SAZIŅA

Frekvenču josla	868 MHz
Radiosakari	divvirzienu, šifrēti; mainīgais kods (izvēles)
Radiosakaru diapazons	līdz 100 m (ēkā)
Pinga intervāls	20 min vai 1 h
Pārraidītie notikumi	kustība; sabotāža; zema baterija; uzraudzība

BAROŠANA

Baterija	CR123A, 3 V, litija, 1 gab.
----------	-----------------------------

KORPUSS

Izmēri	55 × 100 × 40 mm
Pieļaujamais mitrums	līdz 70 %

UZSTĀDĪŠANA

Montāžas augstums	2,1 m ± 10 %
-------------------	--------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas slēdzis	ir (ieslēgts pēc noklusējuma)
-------------------	-------------------------------

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS
----------------	------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderīgās centrāles

P64, S32GM, S32GE, L32

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/bp2va/bp2va-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://wiki.teltonika-sec.com/media/bp2va/bp2-pet-manual-en.pdf>