

Ajax SoloButton (Dimmer)

Skārienpanelis ar integrētu rāmi atsevišķam LightSwitch (Dimmer) slēdzim



SoloButton (Dimmer) ir Ajax LightSwitch (Dimmer) viedā sensorā slēdža skārienpanelis, ko uzsprauž uz releja bloka LightCore (Dimmer) Jeweller. Paredzēts atsevišķi uzstādītam slēdzim – rāmis jau ir panelī. Panelī ir slēdža antenas; vadība ar pieskārienu vai bezkontakta atkarībā no jutības iestatījuma.

GALVENIE PARAMETRI

- Saderīgs ar LightCore (Dimmer)
- Bezkontakta vadība (augstā jutības līmenī)
- Spilgtuma regulēšana uz paneļa
- Izmēri 82,8 × 82,8 × 10,3 mm, svars 46 g
- 3 krāsas
- Uzstādīšana bez instrumentiem

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	skārienpanelis LightSwitch slēdzim (Dimmer)
Pozīcija	atsevišķi uzstādītam slēdzim (bez rāmja)
Konstrukcija	priekšējā plāksne un rāmis piegādāti kā viena komponente

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Vadība	pieskaroties panelim vai bezkontakta (atkarībā no jutības iestatījuma)
Spilgtuma regulēšana	ilgi nospiežot regulēšanas zonu uz skārienpaneļa vai Ajax lietotnēs
Jutība	regulējama Ajax lietotnē (5 līmeņi)
Antenas	panelī iebūvētas antenas saziņai ar centrāli; bez paneļa ierīci nevar pievienot sistēmai

KORPUSS

Krāsa	balta, melna, gaiši pelēka
Izmēri	82,8 × 82,8 × 10,3 mm
Svars	46 g

UZSTĀDĪŠANA

Saderīgais releja bloks	LightCore (Dimmer) Jeweller (horizontālā versija)
Montāža	uzspraužams uz releja bloka bez instrumentiem; noņem ar plakano skrūvgriezi
Orientācija	horizontāla (vertikālai uzstādīšanai – atsevišķs modelis “vertical”)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/lightswitch-dimmer-jeweller/>), dati uz 14.10.2026. Ražotājs var

mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/lightswitch-dimmer-jeweller/>