

Ajax LightCore (2-gang/2-way)

Viedā maiņslēdža LightSwitch (2-gang/2-way) divkanālu releja bloks LightCore (bez sensorā paneļa), Jeweller



LightCore (2-gang/2-way) Jeweller ir Ajax viedā divkanālu sensorā maiņslēdža LightSwitch (2-gang/2-way) releja bloks, kas vada apgaismojuma barošanu divās grupās. Tas darbojas bez neitrālā vada, notikumus un komandas pārraida pa Jeweller radiokanālu, bet programmaparatūru atjaunina pa Wings. Sensorie paneļi un rāmji iegādājami atsevišķi.

GALVENIE PARAMETRI

- Divu kanālu maiņslēdža releja bloks, 5–300 W katram kanālam
- Kopējā slodze līdz 600 W, darbojas bez neitrālā vada
- Jeweller un Wings radiosakari līdz 1100 m atklātā vidē
- Temperatūras aizsardzība virs +60 °C
- Eiropas formāts (55), 77,5 × 72,6 × 26,7 mm

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	releja bloks viedajam sensorajam maiņslēdzim LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller
Kanālu skaits	2

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Slodzes jauda	5–300 W katram kanālam (kopā līdz 600 W)
Darbība bez neitrālā vada	jā (nepieciešams tikai fāzes vads)
Aizsardzība pret nesaderīgu slodzi	nostrādā, ja apgaismojuma jauda ir līdz 5 W
Automatizācijas scenāriji	drošības režīma maiņa, grafiks, trauksme, temperatūra; mitrums un CO ₂ (ar LifeQuality Jeweller); cita LightSwitch vai Button nospiešana

SAZIŅA

Radiosakaru protokols	Jeweller (komandas un notikumi); Wings (programmaparatūras atjaunināšana)
Frekvenču joslas	868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz
Maksimālā efektīvā izstarotā jauda (ERP)	līdz 20 mW
Modulācija	GFSK
Radiosakaru diapazons	līdz 1100 m (atklātā vidē)
Šifrēšana	bloku šifrēšana ar dinamisku atslēgu
Frekvenču lēkšana	jā (aizsardzība pret traucēšanu)

BAROŠANA

Barošana	230 V AC, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	vidēji līdz 200 mW
Temperatūras aizsardzība	virs +60 °C

KORPUSS

Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +40 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 % (bez kondensāta)
Izmēri	77,5 × 72,6 × 26,7 mm
Svars	57 g

UZSTĀDĪŠANA

Montāžas formāts	Eiropas tips (55)
Uzstādīšanas vieta	tikai iekštelpās; uzstāda kvalificēts elektriķis

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Aizsardzība pret ierīces viltošanu	ierīces autentifikācija
Sakaru zuduma noteikšana	pēc 36 s (atkarīgs no Jeweller iestatījumiem)

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstība ES direktīvām	RED, EMC, LVD, RoHS
Elektrodrošības standarti	EN 60669-1:2018; EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A2:2010; EN 62479:2010
EMC standarti	EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderīgie sensorie paneli	SoloButton, CenterButton, SideButton (2-gang)
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/lightswitch-2-gang-2-way-jeweller/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/lightswitch-2-gang-2-way-jeweller/>