

Teltonika 205

Bezvadu fotoelektriskais dūmu detektors ar iebūvētu sirēnu, 868 MHz



Teltonika 205 ir bezvadu fotoelektriskais dūmu detektors iekštelpām ar iebūvētu sirēnu, kas darbojas ar Teltonika apsardzes centrālēm. Detektors sazinās divvirzienu režīmā 868 MHz joslā, uzraudzības signālu sūta reizi stundā un darbojas ar CR123A bateriju aptuveni 5 gadus.

GALVENIE PARAMETRI

- Fotoelektriskais dūmu detektors ar sirēnu
- Divvirzienu radiosakari, 868 MHz
- Uzraudzības signāls reizi stundā
- Baterija CR123A, darbības laiks ~5 gadi
- Saderīgs ar P64, S32GM, S32GE, L32

DETEKTĒŠANA

Detektora tips	bezvadu dūmu detektors iekštelpām, fotoelektrisks
Trauksmes signāls	iebūvēta sirēna

SAZIŅA

Frekvenču josla	868 MHz
Radiosakari	divvirzienu; mainīgais kods (izvēles)
Pinga intervāls	1 h; uzraudzības logs 1 h
Pārraidītie notikumi	trauksme; zema baterija; uzraudzība

BAROŠANA

Baterija	CR123A, 3 V, 1 gab.
Aprēķinātais baterijas darbības laiks	~5 gadi
Zemas baterijas sliekšnis	< 2,7 V

KORPUSS

Izmēri	Ø100 × 37 mm
--------	--------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas slēdzis	nav
-------------------	-----

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS
----------------	------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderīgās centrāles	P64, S32GM, S32GE, L32
---------------------	------------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/205/205-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/205/205_manual.pdf