

Teltonika KM24G

Grafiskā LCD tastatūra Teltonika apsardzes centrālēm ar 2 zonām un PGM izeju



Teltonika KM24G ir tastatūra ar grafisko LCD displeju (240 × 120 punkti) un zilu fona apgaismojumu Teltonika apsardzes centrāļu vadībai.

Tastatūrai ir 2 vadu zonas, 1 PGM izeja, iebūvēts skaļrunis un apkārtējās temperatūras mērīšana; pie centrāles pieslēdz KRBUS kopnē līdz 300 m attālumā.

GALVENIE PARAMETRI

- Grafiskais LCD, 240 × 120 punkti, zils apgaismojums
- 24 taustiņi, 32 programmējami ātrie taustiņi (F)
- 2 vadu zonas un 1 PGM izeja
- KRBUS kopne līdz 300 m
- Barošana 9–14 V, līdz 80 mA
- EN 50131-1 Grade 2

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Displejs	grafiskais LCD, 240 × 120 punkti
Taustiņi	24; 32 programmējami ātrie taustiņi (F)
Fona apgaismojums	displejs un taustiņi zilā krāsā
Skaņas signāls	iebūvēts skaļrunis
Vadu zonas	2
PGM izeja	1 (kopīga spaile ar zonu Z2)
Zonu cilpu tipi	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL
Zonu reakcijas laiks	0,1–2,5 s
Ieslēgšanas režīmi	Stay, Away, Max Away, Night
Temperatūras mērīšana	ir (apkārtējā gaisa temperatūra)
Rakstzīmju kopas	galvenās pasaules rakstzīmju kopas (atkarībā no programmaparatūras)
Saskarne	navigācijas izvēlne ar īsiem palīdzības tekstiem

SAZIŅA

Datu kopne	KRBUS
Maks. kabeļa garums līdz centrālei	līdz 300 m

BAROŠANA

Barošana	9–14 V DC
Strāvas patēriņš	80 mA (apgaismojums ieslēgts); < 68 mA (izslēgts)

KORPUSS

Izmēri	92 × 133 mm
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +50 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie sienas ar slēptās galvas skrūvēm 3 × 30 PH
---------	--

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstība	EN 50131-1, Grade 2, vides klase II; EN 50131-3
Vides prasības	RoHS

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderība	Teltonika centrāles līdz 64 zonām: P32, P64 (programmaparatūra no v3.009), S32 sērija
Savienojums ar datoru	micro USB

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/km24g/km24g-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/km24g/km24_user_manual.pdf