

Teltonika S32gM

Hibrīda apsardzes centrāle līdz 32 zonām ar 2G/LTE Cat 1 modemu un 868 MHz uztvērēju



Teltonika S32gM ir hibrīda modulārā apsardzes centrāle līdz 32 vadu un bezvadu zonām ar 4 grupām un 31 lietotāja kodu. Centrālē ir iebūvēts 2G/LTE Cat 1 modems notikumu sūtīšanai uz lietotni un centrālo novērošanas pulti. Uz plates ir 5 vadu zonas (10 ar dubultošanu), 3 PGM izejas un iebūvēts 868 MHz bezvadu modulis.

GALVENIE PARAMETRI

- Līdz 32 zonām (vadu un bezvadu)
- 5/10 vadu zonas uz plates, 3 PGM (līdz 16 sistēmā)
- Iebūvēts 2G / LTE Cat 1 modems
- Iebūvēts bezvadu modulis, 868 MHz
- 4 grupas, 31 lietotājs + 1 instalētājs
- EN 50131 Grade 2

KLASIFIKĀCIJA

Sistēmas tips	hibrīda modulārā sistēma (vadu un bezvadu)
---------------	--

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Zonu skaits sistēmā	līdz 32
Vadu zonas uz plates	5 (10 ar zonu dubultošanu)
Bezvadu zonas	līdz 32
2 vadu dūmu detektoru ieeja	1
Zonu cilpu tipi	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL; vibrācijas detektors; slēgu (roller) detektors
Zonu reakcijas laiks	0,1–2,5 s; vibrācijas zonām 0,01–0,25 s
Zonu veidi	ieejas/izejas, iekšējā, sekotāja, perimetra, tūlītēja, PGM vadība; 24 h: ielaušanās, kluss un skaļš panikas signāls, sabotāža, ugunsgrēks, dūmi, ugunsgrēka poga, medicīniskā poga, ugunsgrēka uzraudzība, zems ūdens līmenis, RF traucējumi, gāze, ūdens noplūde, augsta un zema temperatūra
PGM izejas	3 uz plates; līdz 16 sistēmā
Grupas (partitions)	4; koplietojamā grupa (common area)
Lietotāju kodi	31 lietotājs + 1 instalētājs; piespiedu (duress) kods
Ieslēgšanas režīmi	Away, Max Away, Night, Stay
Taimeris	16
Notikumu žurnāls	256 notikumi (ar tastatūru 512)
Tastatūras un moduļi	līdz 15
Datu kopne	KRBUS

SAZIŅA

Iebūvētais modems	2G / LTE Cat 1
Vadība lietotnē	līdz 10 lietotājiem (nepieciešama lietotne)
Ziņošana uz centrālo pulti	Contact ID pa GPRS/LTE Cat 1
CMS protokoli	E2 (Enigma), FIBRO (Sur-Gard), CSV (Patriot), SIA
Saderība ar SG-System II, III IP karti	ir
Bezvadu uztvērējs	iebūvēts, 868 MHz

BAROŠANA

Barošana	~20 V AC (pieļaujami ~16–22 V AC) no transformatora ~230 V, 50 Hz / ~20 V, 1,5 A
Maks. AC strāvas patēriņš	150 mA
Izeju strāva	+BELL līdz 2 A; –PGM1 un –PGM2 līdz 0,15 A katra
Izeju spriegums	12–13,9 V DC
Izeju aizsardzība	elektroniska aizsardzība pret īsslēgumu un pārslodzi
Rezerves akumulators	12 V, 2,3–7 Ah, hermētisks svina-skābes
Akumulatora uzlādes strāva	līdz 0,2 A
Akumulatora atslēgšana	ja spriegums < 9,5 V

KORPUSS

Izmēri	145 × 77 mm (plate)
--------	---------------------

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstība	EN 50131, Grade 2
Vides prasības	RoHS

PAPILDU INFORMĀCIJA

Savienojums ar datoru	micro USB
Aprēķinātais kalpošanas laiks	12 gadi (pie +40 °C)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/s32gm/s32gm-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja dokumentācija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/shared/s-16_s-32_wiring.pdf