

Ajax Internal Battery (72h)

Rezerves Li-ion akumulators EN54 centrālei un ReX (72 h)

EN54 Internal Battery (72h) ir uzlādējams Li-ion akumulators (10 Ah) ierīcēm EN54 Fire Hub Jeweller un EN54 Fire ReX Jeweller, kas nodrošina līdz 72 stundām autonomas darbības.



GALVENIE PARAMETRI

- Ietilpība: 10 Ah, nominālais spriegums 7,4 V DC
- 8 × 18650 uzlādējami Li-ion elementi
- Autonomas darbības laiks: līdz 72 h
- Maksimālā slodzes strāva: 3,2 A
- Ieteicamais nomaiņas intervāls: 5 gadi

KOMPLEKTĀCIJA

- EN54 Internal Battery (72h)

BAROŠANA

Akumulatora tips	8 × 18650, uzlādējams Li-ion
Nominālais spriegums	7,4 V DC
Ietilpība	10 Ah
Autonomas darbības laiks	līdz 72 h
Maksimālā slodzes strāva	3,2 A
Akumulatora spriegums kalpošanas laika beigās	6 V DC
Vidējais patēriņš tikai ar LTE	50 mAh
Vidējais patēriņš tikai ar Ethernet	120 mAh
Vidējais patēriņš tikai ar Wi-Fi	70 mAh
Vidējais patēriņš ar Ethernet un mobilajiem sakariem (gaidstāvē)	102 mAh
Vidējais patēriņš ar LTE, Wi-Fi un Ethernet	140 mAh

KORPUSS

Izmēri	166 × 87 × 23 mm
Svars	443 g
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +40 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 % (bez kondensāta)
Aizsardzības klase (IP)	IP20
Krāsa	melna, balta

UZSTĀDĪŠANA

Saderība	EN54 Fire Hub Jeweller, EN54 Fire ReX Jeweller
Lietošana	tikai iekštelpās
Ieteicamais nomaiņas intervāls	5 gadi

SERTIFIKĀCIJA

ES atbilstības deklarācija	ir
----------------------------	----

PAPILDU INFORMĀCIJA

Aparatūras revīzija	2
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/products/specs/en54-internal-battery-72/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/en54-internal-battery/>