


Ajax Pass

Šifrēta bezkontakta karte (DESFire) Ajax apsardzes režīmu vadībai ar tastatūru



Pass ir šifrēta bezkontakta karte Ajax apsardzes sistēmas drošības režīmu vadībai ar saderīgām Ajax tastatūrām. Tā izmanto DESFire tehnoloģiju ar Triple DES un 128 bitu AES aparātūras šifrēšanu, un katrai kartei Ajax lietotnē var piešķirt nosaukumu un piekļuves tiesības. To var vienlaikus piesaistīt līdz 13 Ajax centrālēm.

GALVENIE PARAMETRI

- DESFire, ISO 14443-A (13,56 MHz)
- Triple DES un AES 128 bitu aparātūras šifrēšana
- Darbojas ar līdz 13 Ajax centrālēm
- Kartes izmēri 86 × 54 × 0,8 mm, svars 6 g

KOMPLEKTĀCIJA

- Pass kartes: 3, 10 vai 100 gab. (atkarībā no komplekta)
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	bezkontakta piekļuves karte
--------------	-----------------------------

NOLASĪŠANA

Bezkontakta tehnoloģija	DESFire
Standarts	ISO 14443-A (13,56 MHz)
Šifrēšana	Triple DES un AES aparātūras šifrēšana ar 128 bitu atslēgu

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Lietotāju piesaiste	nosaukums un piekļuves tiesības katrai kartei Ajax lietotnē
Centrāļu skaits	līdz 13 Ajax centrālēm vienlaikus

KORPUSS

Krāsa	melna vai balta
Izmēri	86 × 54 × 0,8 mm
Svars	6 g
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +40 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Aizsardzība	ierīces autentifikācija; aizsardzība pret signāla noklausīšanos
-------------	---

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderīgās tastatūras	KeyPad Plus Jeweller; KeyPad TouchScreen Jeweller; Superior KeyPad Plus Jeweller; Superior KeyPad TouchScreen Fibra
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/pass/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/access-devices/>