

Ajax SideButton (2-gang)

Malējais skārienpanelis kombinētam LightSwitch (2-gang) slēdzim



SideButton (2-gang) ir Ajax LightSwitch (2-gang) viedā sensorā slēdža skārienpanelis, ko uzsprauž uz releja bloka LightCore (2-gang) Jeweller. Paredzēts slēdzim rāmja malā blakus citiem Ajax slēdžiem vai kontaktligzdām. Panelī ir slēdža antenas; vadība ar pieskārienu vai bezkontakta, tuvinot roku apm. 15 mm.

GALVENIE PARAMETRI

- Saderīgs ar LightCore (2-gang)
- Bezkontakta vadība apm. 15 mm attālumā
- Izmēri 82 × 76,2 × 10,3 mm, svars 33 g
- 5 krāsas
- Uzstādīšana bez instrumentiem

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	skārienpanelis LightSwitch slēdzim (2-gang)
Pozīcija	slēdzim rāmja (Frame) labajā vai kreisajā malā

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Vadība	pieskaroties panelim vai bezkontakta, tuvinot roku apm. 15 mm
Jutība	regulējama Ajax lietotnē (5 līmeņi)
Antenas	panelī iebūvētas antenas saziņai ar centrāli; bez paneļa ierīci nevar pievienot sistēmai

KORPUSS

Krāsa	balta, melna, grafīta, bēšpelēka, ziloņkaula
Izmēri	82 × 76,2 × 10,3 mm
Svars	33 g

UZSTĀDĪŠANA

Saderīgais releja bloks	LightCore (2-gang) Jeweller (horizontālā versija)
Montāža	uzspraužams uz releja bloka bez instrumentiem; noņem ar plakano skrūvgriezi
Orientācija	horizontāla (vertikālai uzstādīšanai – atsevišķs modelis “vertical”)
Nepieciešamais rāmis	Frame (2, 3, 4 vai 5 seats)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/lightswitch-2-gang-jeweller/>), dati uz 14.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/lightswitch/>