

Ajax SoloButton (1-gang/2-way)

Skārienpanelis ar integrētu rāmi atsevišķam LightSwitch (1-gang/2-way) slēdzim



SoloButton (1-gang/2-way) ir Ajax LightSwitch (1-gang/2-way) viedā sensorā slēdža skārienpanelis, ko uzspauž uz releja bloka LightCore (1-gang) Jeweller vai LightCore (2-way) Jeweller. Paredzēts atsevišķi uzstādītam slēdzim – rāmis jau ir panelī. Panelī ir slēdža antenas; vadība ar pieskārienu vai bezkontakta, tuvinot roku apm. 15 mm.

GALVENIE PARAMETRI

- Saderīgs ar LightCore (1-gang) un LightCore (2-way)
- Bezkontakta vadība apm. 15 mm attālumā
- Izmēri 82,8 × 82,8 × 10,3 mm, svars 45 g
- 8 krāsas
- Uzstādīšana bez instrumentiem

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	skārienpanelis LightSwitch slēdzim (1-gang/2-way)
Pozīcija	atsevišķi uzstādītam slēdzim (bez rāmja)
Konstrukcija	priekšējā plāksne un rāmis piegādāti kā viena komponente

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Vadība	pieskaroties panelim vai bezkontakta, tuvinot roku apm. 15 mm
Jūtība	regulējama Ajax lietotnē (5 līmeņi)
Antenas	panelī iebūvētas antenas saziņai ar centrāli; bez paneļa ierīci nevar pievienot sistēmai

KORPUSS

Krāsa	balta, melna, grafiņa, pelēka, gaiši pelēka, bēšpelēka, ziloņkaula, olīvzaļa
Izmēri	82,8 × 82,8 × 10,3 mm
Svars	45 g

UZSTĀDĪŠANA

Saderīgais releja bloks	LightCore (1-gang) Jeweller vai LightCore (2-way) Jeweller (horizontālā versija)
Montāža	uzspaužams uz releja bloka bez instrumentiem; noņem ar plakano skrūvgriezi
Orientācija	horizontāla (vertikālai uzstādīšanai – atsevišķs modelis “vertical”)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/lightswitch-1-gang-jeweller/>), dati uz 14.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/lightswitch/>